



HD-Balun-2-Draht Sender, aktiv für AHD/CVI/TVI-Signale

Art: 13902-AHD

- Aktiver HD-2 Draht Sender
- Für HD-AHD, HD-CVI und HD-TVI Signale
- Unterstützt 1080P und 720P Auflösung
- Verstärkung in drei Stufen einstellbar
- Kleines Kunststoffgehäuse
- LED Bereitschaftsanzeige
- Inkl. 12V DC Steckernetzteil

Technische Daten

Artikel	13902-AHD	
Anschlüsse	Videoeingang	BNC-Buchse, 75 Ohm/1Vss
	Videoausgang	Schraubklemme, 100 Ohm
	12V DC Anschluss	Schraubklemme
Kabeltyp	CAT5e / CAT6 (UTP)	HD-AHD bis zu 400m mit passivem Empfänger HD-CVI bis zu 500m mit passivem Empfänger HD-TVI bis zu 300m mit passivem Empfänger
	CAT5e / CAT6 (UTP)	HD-AHD bis zu 600m mit aktivem Empfänger HD-CVI bis zu 600m mit aktivem Empfänger HD-TVI bis zu 500m mit aktivem Empfänger
LED Status	Grün an	Spannungsversorgung an
	Grün aus	Spannungsversorgung aus/fehlt
Daten	Verstärkung einstellbar	L= 6dB, M= 9dB, H= 11dB
	Betriebsspannung	12V DC/100mA
	Leistungsaufnahme	1,2 Watt
	Abmessungen (BxHxT)	58x42x49mm
	Gewicht	70g
	Betriebstemperatur	0°C bis +55°C
	Luftfeuchtigkeit	<95% nicht kondensierend
Konstruktion	Kunststoff schwarz	
Zubehör	Mitgeliefert	Steckernetzteil 12V DC/500mA, Montagematerial, Betriebsanleitung und Massekabel
	Notwendig	HD-Zweidrahtempfänger (passiv oder aktiv)
	Optionales	