



## ESK 1000 – IP-Sidekick – Plug & Play Konfigurations-Tool für die Installation von IP-Kameras

### Eigenschaften

- Eingebautes WiFi-Modul inkl. DHCP-Server
- PoE-Spannungsversorgung für IP-Kameras (bis zu 5 h im Batteriebetrieb)
- 4 leistungsstarke Lithium-Ionen-Batterien
- Einstellung von Kamerablickwinkel und –Fokus über App „EF Sidekick“ für Mobilgeräte



- Batterie-Statusanzeige und Anzeige PoE-Leistung
- Zeit- und Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation & Konfiguration
- Kompaktes, tragbares Gerät (Lieferung inkl. Tragetasche)

### Technische Daten

Batterietyp	4x Lithium-Ionen-Akku Typ 18650 (2,95 Ah)
Eingangsspannung	19 V DC / 3,16 A
PoE Ausgang	30 W max.
12 V DC Ausgang	12 V / 1,5 A
USB Ausgang	5 V / 1 A
Schutz	Überladung / Entladung / Kurzschluss / Überhitzung / Überlast
Lade-Anzeige	Rot: lädt auf / grün: vollständig aufgeladen
Spannungs-Anzeige	Ja (blau <100%, 80%, 60%, 40%, 20%>)
PoE Leistungs-Anzeige	Ja (grün)
Umgebungstemperatur	0°C ~ +40°C
Abmessungen (BxHxL)	76,2 x 156 x 25,4 mm
Gewicht	550 g

### Anschluss



### Bestellinformationen

ESK 1000	IP-Sidekick Konfigurations-Tool für die Installation von IP-Kameras
----------	---

ESK1000\_db\_de\_rev01